



MaiA S3

Vielseitiger Stereo-Vollverstärker

Farboptionen: ● ●

- **NEU** hochwertiges S3-Aluminiumgehäuse
- **NEU** Bluetooth 5 - aptX HD-Fähigkeit (24 Bit, bis zu 48 kHz)
- 2 x 40 Watt @ 4 Ohm
- Dual-Mono Schaltungsaufbau
- 8 Eingänge (5x Analog, 3x Digital & 1x drahtlos BT)
- Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz Multi-bit Delta Sigma
- S/PDIF-Eingänge unterstützen bis zu 24 Bit und 192 kHz
- Phono MM, MI + high output MC Eingang
- Analoge Lautstärkeregelung mit Motor-Potentiometer
- 6,3 mm Klinke-Kopfhörerausgang
- Variabler Ausgang für Subwoofer oder weiteren Verstärker
- Fernbedienung enthalten
- Stabiles Aluminiumgehäuse schützt vor Störungen
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Hergestellt in Europa

Verstärkerleistung: 2x 23W / 40W @ 8 / 4 Ohm (1% THD)

Frequenzgang 20Hz - 20kHz: <-0,5dB @ 4 Ohm

Kanaltrennung: - 69dB bei 10kHz

Rauschabstand: 97dB (101dB-,A' gewichtet) @4ohm

THD: < 0,04% at 10W / 4 ohms

Kopfhörer Ausgang: 6,3 mm Klinke (16 – 600 Ohm)

Kopfhörer Leistung: 2x 75mW @ 32 Ohm (1%THD)

Analoge Eingänge: 3x RCA, 1x Phono MM (RCA)

Dig. Eingänge: RCA coax, 2 x Toslink, Bluetooth 5.0 (aptX)

Variabler Ausgang: 1x RCA

DAC: Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz

Lautsprecheranschluss: 4mm Ø Bananenbuchsen, gabelförmige Kabelschuhe oder blanke Kabelenden

Netzgerät: 20V/3A DC;100 - 240V, 50/60Hz

Standby Leistungsaufnahme: < 0,5 Watt

Maße B x H x T (mm): 206 x 55 x 153 (176 mit Buchsen)

Gewicht: 1070 g ohne Netzteil

Alles was Sie brauchen in einem Gerät: Die neue MaiA S3

Die MaiA (My Audio Integrated Amplifier) S3 ist die All-in-One-Lösung für Ihre HiFi-Anlage. Nicht nur das Schaltungsdesign wurde überarbeitet, auch optisch fügt sie sich in die neue S3 Line ein. Aufgrund der neuen Abmessungen konnten wir das Platinenlayout in Bezug auf elektromagnetische Störungen verbessern. Mit den 8 Eingängen sind Sie für jede Art von Quellgerät gerüstet.

Die MaiA S3 bietet einen Phono-Eingang für MM-, MI- oder High-Output-MC-Tonabnehmer sowie drei Line-Eingänge für beispielsweise die CD-Box S3. Sie können auch digitale Quellen wie Ihren Fernseher über die koaxialen oder optischen S/PDIF-Eingänge anschließen und den MaiA S3 DAC mit einer Qualität von bis zu 24bit und 192kHz verwenden. Wenn Sie Ihre Musik von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC streamen möchten, können Sie sich via Bluetooth mit der MaiA S3 verbinden und Ihre Musik mit einer Klangqualität von bis zu 24 Bit und 48 kHz genießen.



Natürlich bietet die MaiA S3 auch eine Vielzahl an Ausgängen. Verwenden Sie Ihre Lieblingskopfhörer, um Musik ganz privat zu genießen, oder schließen Sie Ihre Lautsprecher mit den 4-mm-Bananensteckern an, und der rauscharme Verstärker erledigt den Rest und bietet Ihnen einen lebensechten musikalischen Klang. Über den variablen Cinch-Ausgang können Sie auch einen Subwoofer oder eine andere Endstufe in Ihr Setup integrieren.

Dieser neue Vollverstärker bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Musik in herausragender Qualität zu genießen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Lautstärke mit dem motorbetriebenen Potentiometer analog ändern und Eingänge umschalten.

Unsere neue MaiA S3 wird in Europa entworfen und produziert und ist in einem wunderschönen Schwarz-Silber-Finish erhältlich.

