

**ROTEL**

UKW/DAB+ TUNER

T11



  
DAB+

  
RDS (Radio Data System) für UKW

  
Fernbedienung

Rotel stellt seit den 1960er Jahren hochwertige Tuner her. Eine der neuesten Ergänzungen zu dieser traditionsreichen Produktreihe ist der T11 FM/DAB+ Tuner. Er bietet eine Fülle von Hörmöglichkeiten mit einfachem Zugang zu klassischen analogen FM-Sendern sowie neueren DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Diensten.

Wie der T14 bietet auch der T11 die Möglichkeit, bis zu 30 Voreinstellungen für UKW- oder DAB+-Sender zu speichern und abzurufen. Eine weitere nützliche Funktion, die allen Produkten der Serie 14 gemeinsam ist, ist die Möglichkeit, das Display und die Power-LED zu dimmen, um in allen Beleuchtungsumgebungen eine komfortable visuelle Referenz zu bieten.

Die Tuner von Rotel bieten eine Fülle von hochwertigen Hörmöglichkeiten. Sehen Sie mehr unter

[rotel.com](http://rotel.com)



# T11



### Technische Daten

<b>UKW-Tuner Empfindlichkeit</b>	22,2 dBf	<b>Allgemeine Leistungsanforderungen (AC)</b>	
<b>Rauschabstand</b>		Europa	230V, 50Hz
Mono	63 dBf (@ 65 dBf)	USA	120V, 60Hz
Stereo	60 dBf (@ 65 dBf)	<b>Stromverbrauch</b>	10 Watt
<b>Verzerrungen</b>		<b>Standby-Stromverbrauch</b>	< 0.5 Watt
Mono	0.2% (at 65 dBf)	<b>Ausführungen</b>	Silber und Schwarz
Stereo	0.3% (at 65 dBf)	<b>Maße (B x H x T)</b>	430 x 73 x 331 mm
<b>Frequenzgang</b>	10Hz - 15kHz, ± 3dB	<b>Front Panel-Höhe</b>	60 mm
<b>Stereotrennung (100Hz/1kHz)</b>	40 dB / 37 dB	<b>Gewicht (net)</b>	4,3 kg
<b>Analogausgang</b>	1.0 V		
<b>Antenneneingang</b>	75 Ohm F-Stecker		
<b>DAB-Tuner</b>			
<b>Empfindlichkeit</b>	80 dBm		
<b>Einstellbereich</b>	Band III (174 - 240MHz)		
<b>Audio-Datenrate</b>	224 kbps (Max)		
<b>Frequenzgang</b>	20 - 20 kHz, +/- 1.0 dB		
<b>Analogausgang</b>	2,1 V @ 0 dBFS		
<b>Antenneneingang</b>	75 Ohm F-Stecker		

Die Tuner von Rotel bieten eine Fülle von hochwertigen Hörmöglichkeiten. Sehen Sie mehr unter

[rotel.com](http://rotel.com)

