ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

Neu 2020!

EC 4.8 MKII

DUAL-MONO-
REFERENZ-VORVERSTÄRKER



TECHNISCHE DATEN

- Anzahl Kanäle: 2
- Eingänge: 2 symm., 3 unsymm., 1 HT
- Ausgänge: 1 symm., 1 REC OUT (fester Pegel)

- Aufbau: vollsymmetrisch, Dual-Mono
- Eingangsstufe: JFET-Transistoren
- Ausgangsstufe: BJT-Transistoren mit hohem Ruhestrom
- Lautstärkeregelung: vollständig symmetrisch

- Eingangsimpedanz: 47 kΩ
- Eingangspegel: unsymmetrisch > 15 Vss
  symmetrisch > 30 Vss
- Rauschpegel: < -130 dB
- Kanaltrennung: > 120 dB
- Frequenzgang: 0,5 - 200 kHz
- Verstärkung: -111 dB bis +6 dB
- Ausgangsimpedanz: 100 Ω
- Ausgangspegel: unsymmetrisch > 15 Vss
  symmetrisch > 30 Vss
- THD + N: < 0,002 %

- Leistungsaufnahme: 30 W

- Abmessungen:
  Breite: 470 mm / 18,5 Zoll
  Tiefe: 372 mm / 14,5 Zoll
  Höhe: 80 mm / 3,14 Zoll

- Gewicht: 11,3 kg / 24,9 lbs

Überragende Auflösung, souveräne Kontrolle und eine präzise, musikalische Wiedergabe: Mit diesem Vorverstärker kommen wir unserem Anspruch, die Distanz zur Masteraufnahme zu überwinden, noch näher. Der zweikanalige EC 4.8 MKII entwickelt seinen Vorgänger konsequent weiter und lässt gute Endstufen noch besser klingen.

Der elegante, flache Vorverstärker arbeitet vom Eingang bis zum Ausgang vollständig symmetrisch. Sein Aufbau entspricht zwei getrennten Mono-Vorverstärkern mit jeweils eigener, unabhängiger Stromversorgung. Gegenüber dem EC 4.8 bietet die MKII-Version mechanische und klangliche Verbesserungen sowie das aktualisierte Design unserer MKII-Serie.



www.electrocompaniet.com





